

SMARTRELE PUCK 10AX

Pillebryter med Zigbee-modul

SmartRele puck er en pillebryter som både kan betjenes av inntil 10 stk impulsbryter og/eller ELKO Smart App. Releet kan benyttes for styring av resistive, induktive eller kapasitive laster. Releet er potensialfritt 1-polet og tilkobles begge faser. Dette muliggjør styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger: For eksempel som tidsbryter, eller styring av en delt stikkontakt..



Teknisk spesifikasjon	
■ Grå:	EKO07144 (EL-nr. 4540041)
Spenning:	230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk:	0,4W
Maks. bryteevne:	10AX
Maks. kurssikring:	16A
Kommunikasjonstype:	Zigbee 3,0
Kapslingsgrad:	IP20
Funksjonstemperatur:	0°C - 35°C
Utvidelsesmuligheter:	Mekanisk impulsbryter - Max. 10 stk
Overbelastningsbeskyttelse	
Overopphetingsbeskyttelse	
Kortslutningsbeskyttelse	
Soft start	

Belastning	
LED:	200W
Glødelamper:	2200W
230V Halogen:	2000W
Elektronisk trafo:	1050VA
Kapasitive laster:	10A, 140mF
Sparepærer:	100W
Motor 230V enfas:	1000VA

