

FDV

**Brannalarmkabel Grønn m/jordtråd 1x2x1mm Talevarsling
El.nr. 100097**

Diameter (mm)	5,8
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	70
Beskrivelse	Merket: Talevarsling
Antall ledere / tverrsnitt	2 x 1/1 mm



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsanlegg.
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.

Oppbygning:	Massiv 1 parskabel med fargekodede leder sort/rød, hvit, grønn eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri polymer / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	800V
Driftspenning:	Uo/U: 300V
Temperaturområde:	-5 til +50 °C fritt forlagt, -30 til +70 °C fast forlagt
Flamme test:	ClassC, VDE 0472 part 804, IEC 60332-3
Revolvering:	14 ganger pr meter