

## FDV 1700012



<b>Produkt:</b>	Inntaksskap 1x3/160A
<b>EI-nummer:</b>	1700012
<b>EAN:</b>	7071799003476
<b>Enhet:</b>	STK
<b>Produsent:</b>	Stansefabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC003517
<b>Blokknummer:</b>	230603
<b>Produktbeskrivelse:</b>	Inntaksskap 1x3/160A.(HxBxD 812x193x135mm). Komplet med klemmer for 10-95mm <sup>2</sup> Al/Cu (max 2,5Nm) og skillebryter for NH00 sikringer. Leveres med og 2stk klemmer 10-95mm <sup>2</sup> Al/Cu (max 13Nm) for tilkobling av jordledere, samt med trekantnøkkel og skilt: Spenningsystem, Kortslutningsvern, kun sakkyndig betjening. Leveres med veggfeste, men uten sikringer.
<b>Varegruppe:</b>	1710 - Inntaksskap

### Mål:

<b>Dybde (mm):</b>	135
<b>Bredde (mm):</b>	193
<b>Høyde (mm):</b>	812
<b>Vekt (g):</b>	8540

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall:</b>	Til EE-avfall