

## FDV 1750062



<b>Produkt:</b>	Gulvskap AltiEtt 1850 10R
<b>EI-nummer:</b>	1750062
<b>EAN:</b>	7090008562474
<b>Enhet:</b>	STK
<b>Produsent:</b>	Stansfabrikken Products
<b>ETIM-klasse:</b>	EC002277
<b>Blokknummer:</b>	230502
<b>Produktbeskrivelse:</b>	<p>Modulært oppbygd skap. 10 rader med 24 moduler i hver rad. Radene kommer i 1, 2 eller 3 rader rail-sett.</p> <p>Dekkplater og DIN rail-sett kan flyttes opp eller ned på de innvendige sideskinnene etter ønske. De modulære rail-settene kan også byttes med blindplater, montasjeplater eller målerfelt.</p> <p>Flensen i toppen av skapet kan byttes med flens for FL21 eller blindflens.</p> <p>2 stykk FL21 flensåpninger i bunn av skapet, kommer med blindflenser. I bunn og top av skapet er det også ekstra jordforbindelses punkt.</p> <p>Døren har solid vrider med 6mm trekantlås. Avdekkingen i skapet møter tavlenormens krav om IP2XC.</p> <p>Dimensjoner: BxHxD 1850x550x225mm</p> <p>Skapene er i.h.t Tavlenormen NEK EN 61439-1 og -3 og kan benyttes for In opp til 160A, 230V/400V 50/60Hz</p>
<b>Varegruppe:</b>	2412 - Gulvskap

### Mål:

<b>Dybde (mm):</b>	225
<b>Bredde (mm):</b>	550
<b>Høyde (mm):</b>	1841
<b>Vekt (g):</b>	43000

<b>Rengjøring og rengjøringsmetoder:</b>	Tørk av med fuktig klut. Skånsomme rengjøringsmidler kan anvendes utvendig. Innvendig kun lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres etter at skapet er gjort spenningsløst.
<b>Vedlikeholdsinstruks og -intervall:</b>	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
<b>Behandlingsmåte for avfall:</b>	Metall avfall