

## LED lysstyring med Impuls og DALI



## Easy LED Control

DALI dimmere til 1 kanal og RGB(W)

1.
  - ▶ DALI / impuls dimmer med 4x8A utganger på en DALI adresse
  - ▶ Manuell adressering via numerisk display eller via software
2.
  - ▶ DALI dimmer med 4x8A utganger på 1-4 ulike adresser
  - ▶ Manuell adressering via numeriske display eller via software
  - ▶ Kan styre RGB
3.
  - ▶ DALI til 1-10V / PWM interface - konverterer DALI signal om til 1-10V eller PWM signal
  - ▶ Rele 5A på primærsiden
4.
  - ▶ DALI dimmer i kompakt utforming med 1x8A
5.
  - ▶ DALI / Impuls dimmer 10A. Styres med enten DALI eller impuls. Adresseres via software.



Med forbehold om trykfeil og endringer.

## LED dimmer | Impuls / DALI

Type:		1. LED Dimmer DALI/impuls 1 adr.	2. LED dimmer DALI 1-4 adr.	3. Interface DALI til 0-10V/PWM	4. LED dimmer DALI 8A MINI	5. LED Dimmer DALI/impuls 10A
El. nummer		14 105 86	14 105 85	14 039 69	14 111 14	14 039 12
Styresignal		DALI/Impuls (230V)	DALI	DALI	DALI	DALI eller impuls (230V)
Inngangsspenning	V DC	12-36	12-36	220 - 240V AC	12-36	12-24
Utgang		4 x 8A på en DALI adr.	4 x 8A på 1-4 DALI adr.	2 x 0-10V 2 X PWM 5 -15VDC	1 x 8A	1 x 10A
Mål (LxBxH)	mm	168 x 59 x 29	168 x 59 x 29	168x 59 x 29	82 x 33 x 20	145 x 46 x 16