

LED MR16 & G4

Erstatning for 12V halogen



Gir flott lys i interiør armaturer, og betydelig mindre varmeutvikling enn halogenpæren. De klare LED G4 gir en "glitrende" lyseffekt tilnærmet lik halogen lys. De små G4 pærer tilsvarende halogenpærer i størrelse. Bildene viser 1-1 str.

NYHET!

350mA

Type	 12V LED G4 100lm	 12V LED G4 180lm	 LED MR16 600lm	 LED MR16 400lm
El. nr	37 081 46	37 083 67	37 083 76	37 004 73
Merkevare	Megaman	Megaman	Megaman	Megaman
Effekt	W 1,2	1,8	8	6,5
Fargetemperatur	K 2800	2800	2800	3000 - 1800
Sokkel	G4	G4	GU5,3	GU5,3
Spredningsvinkel	° -	-	36°	36°
Lysmengde	lm 100	180	600	400
Candela	cd -	-	1800	1100
Spenning	12V AC	12V AC	12V AC	350mA
Ra	> 80	80	82	97
Levetid	timer / restlys 15 000 / L70	15 000 / L70	25 000 / L90	40 000 / L70
Mål (ØxH)	mm 9 x 30	10 x 37	50 x 49	50 x 49
Erstatter halogen	W 10	15	50	35
Spesielle egenskaper	Ikke dimbar	Ikke dimbar	Dimbar 100-10%	Dimbar Dim to WARM + Universaldimming
Energiklasse	A++	A++	A	A

NB! Det er viktig å sjekke trafo og dimmer kompatibilitet!