




LED G4 & MR16

Erstatning for 12V halogen



Gir flott lys i interiør armaturer, og betydelig mindre varmeutvikling enn halogenpæren. De klare LED G4 gir en "glitrende" lyseffekt tilnærmet lik halogen lys. De små G4 pærer tilsvarende halogenpærer i størrelse. Bildene viser 1-1 str.

Med forbehold om trykktell. Nye Epr regler vil påvirke energiklasser og tekniske spesifikasjoner kan bli endret.

Type	 12V LED G4 100lm	 LED MR16 470lm	 LED MR16 430lm
El. nr	37 021 37	37 005 29	37 004 73
Merkevare	Megaman	Airam	Megaman
Effekt	W 1	5	6,5
Fargetemperatur	K 2700	2700	3000 - 1800
Sokkel	G4	GU5,3	GU5,3
Spredningsvinkel	° -	36°	36°
Lysmengde	lm 100	470	430
Candela	cd -	600	1100
Spenning	12V AC/DC	12V AC	350mA
Ra	> 80	80	97
Levetid	timer / restlys 15 000 / L70	25 000 / L70	40 000 / L70
Mål (ØxH)	mm 10 x 32	50 x 45	50 x 49
Erstatter halogen	W 10	35	35
Spesielle egenskaper	Ikke dimbar	Dimbar 100-10%	Dimbar Dim to WARM Må seriekobles!
Energiklasse	A++	A+	A



LED Driver LCM
350-1050mA

66 043 75

Meanwell

Casambi / Impuls



LED driver LCM
350 - 1050mA

66 043 78

Meanwell

DALI / Impuls

NB! Det er viktig å sjekke trafo og dimmer kompatibilitet!