




LED by
MEGAMAN®

Megaman LED MALO

Innendørs LED armatur som erstatter T5/T8 armaturer.

Elegant LED armatur med opptil 107 lumen/W. Kommer med festklips og strekkavlaster. Tilkoblingsmulighet fra begge sider, og med mulig kabelgjennomgang også fra baksiden.

Typiske bruksområder: leiligheter, bad, boder, trappeoppganger, korridorer, varehus, garderobes, benkbelysning, kjøle- og fryserom.



Varenummer	Lengde	Effekt	Kelvin	Spenning	lumen	Mål (mm)	Erstatter T5 armatur	Erstatter T8 armatur
32 058 90	60cm	15W	3000K	220-240 V	1500	600 x 74 x 39	2 x 14W HE	2 x 18W
32 058 91	120cm	25W	3000K	220-240 V	2500	1200 x 74 x 39	2 x 28W HE	1 x 36W
32 058 92	150cm	33W	3000K	220-240 V	3450	1500 x 74 x 39	2 x 35W HE	1 x 58W

- Spredningsvinkel 180°
- Levetid 50 000t/L70/B50
- Fargegjengivelse - Ra >80
- IP20