

SK 6592 – Penmultimeter

EAN 5706445120062 / EL-NR 8798337498

Kaise har videreudviklet den gamle SK 6591 til at blive endnu mere brugervenlig. Drejeomskifteren på SK 6592 har tre stillinger; V, ohm/kapacitans og sluk. I stilling V kan du vælge mellem spænding AC / DC, frekvens og procent. I ohm indstillingen kan du vælge mellem ohm, brummer, diodetest og kapacitans.

SK 6592 har målespids som er beskyttet og er udskiftelig. Du får advarsel om lav batterikapacitet. Penmultimeteret tilfredsstillere IEC 61010-1 Kat III 600 V. Leveres med taske, brugervejledning og batteri.



Tekniske Data:

Spænding DCV:	0-400mV-4-40-400-600V
Nøjagtighed:	±0,5% rdg ±3D
Spænding AC V :	0-4-40-400-600V
Nøjagtighed:	±1,5%rdg ±5D
Frekvens:	1 Hz 100 kHz
Duty Cycle:	0.0%-99.9%
Modstand:	0 - 400 - 4k - 40kΩ; - 400k - 4MΩ; - 40MΩ;
Gennemgangstest:	0-400Ω;
Diode test:	1.000V < 0.7mA < 1.7V
Kapacitans:	51.20n - 512n - 5.120μ - 51.20μ - 100μF
Batteri:	2 stk. 1,5V/LR44
Mål:	179x28x20 mm
Vægt:	60 g