

## SK 6555 - Digitalt lommemultimeter



Kompakt lommemultimeter fra Kaise. Passer rett i brystlommen, og er velegnet til sjekk og feilsøking. Instrumentet har plastlokk for ekstra beskyttelse av displayet når du har det i lommen.

- IEC 61010-1, KAT III 300V
- 3200 siffer skjerm m/bargraf
- auto-av , auto polaritet
- Summer – diodetest
- Automatisk områdeinnstilling
- Data hold/ RH - områdevalg

### Tekniske Data:

<b>Spenning DC:</b>	0-400mV, 4V, 40V, 400V, 600V
<b>Nøyaktighet:</b>	±0,5% ±3D
<b>Spenning AC:</b>	0-4V, 40V, 400V, 600V
<b>Nøyaktighet:</b>	±1,5% ±5 D
<b>Frekvens:</b>	0-1000 Hz
<b>Motstand:</b>	0-400m, 4k, 40k, 400k, 4M, 40MΩ
<b>Gjennomgang:</b>	400Ω, summer under 60Ω
<b>Diodetest:</b>	Teststrøm 0,7mA
<b>Kapasitans:</b>	50nF til 100μF
<b>Mål :</b>	118x78x16 mm
<b>Vekt:</b>	110 g