



Safety & Comfort Starters

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Serie med elektroniske tennere i topp kvalitet for tenning av lysrør som drives på konvensjonell (elektromagnetisk) forkobling.

Produktdata

Generell informasjon	
Systembeskrivelse	Serie
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	18 22 W
Spenningspuls (min.)	800 V
Ikke gjeninnkobling, spenning (min.)	70 V
Spenning (nom.)	220-240 V
Systemegenskaper	
Kondensator	Nei
Mekanisk og innfatning	
Innfatningsfarge	Blå

Informasjon om lyskildefeste	2P
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150076498026
Produktnavn for bestilling	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT
EAN/UPC – produkt	8711500764980
Bestillingskode	76498026
Lokal bestillingskode	3843214
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	500
SAP-materialer	926000192603
SAP-nettvekt (stykk)	7,000 g

Safety & Comfort Starters

Målskisse

F

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S2E 18-22W SER 220-240V BL MK3

